

MPC-3000, 3200タスクステップモニタエリア

ti2k-221026 (Last update 221026)
MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_59 2022/07/21

各タスクの実行中の文番号が入っています(4バイト長)。
タスク0~31はMPC-2000シリーズの S_MBK LONG_PRG 設定に相当します。
タスク32~42は若いアドレスです。

タスク	MBK(), DT	タスク	MBK(), DT	タスク	MBK(), DT
0	7836~Lng	16	7868~Lng	32	7772~Lng
1	7838~Lng	17	7870~Lng	33	7774~Lng
2	7840~Lng	18	7872~Lng	34	7776~Lng
3	7842~Lng	19	7874~Lng	35	7778~Lng
4	7844~Lng	20	7876~Lng	36	7780~Lng
5	7846~Lng	21	7878~Lng	37	7782~Lng
6	7848~Lng	22	7880~Lng	38	7784~Lng
7	7850~Lng	23	7882~Lng	39	7786~Lng
8	7852~Lng	24	7884~Lng	40	7788~Lng
9	7854~Lng	25	7886~Lng	41	7790~Lng
10	7856~Lng	26	7888~Lng	42	7792~Lng
11	7858~Lng	27	7890~Lng		
12	7860~Lng	28	7892~Lng		
13	7862~Lng	29	7894~Lng		
14	7864~Lng	30	7896~Lng		
15	7866~Lng	31	7898~Lng		